



P e t te si prosím p ed použitím výrobku d kladn návod k použití a dob e ho uschovejte, abyste do n ho v p ípad pot eby mohli pozd ji nahlédnout. Za škody vzniklé neodbornou montáží nebo nesprávným používáním nep ebíráme žádnou zodpov dnost.

## BEZPE NOSTNÍ POKYNY

Nesprávné zacházení m že ohrozit Vaše bezpeč í a vést k poni ení jednotky.

Pokud rádiový systém nefunguje správn , p e t te si pokyny na konci tohoto návodu. Pokud nem žete odstranit závady sám/sama, obra te se prosím na kvalifikovaného odborníka. POZOR, p i otev ení pouzdra zanikne záruka!

## POPIS FUNKCE

P íjma reaguje na rádiové signály pohybového ídla PBM 270 F WS (05100447) a dle nastavení zapíná a vypíná p ípojené spot ebi e.

P íjma zpracovává signály libovolného množství vysíla (pohybových ídel) a smí být používán jen ve vnit ních prostorech.

Vzdálenost mezi rádiovým pohybovým ídlem a p íjma em nesmí ínit více než 50m. Neopome te, že se u p enos dat jedná o rádiové vlny, které mohou být ovliv ovány silnými st namí, kovovými okenními rámy, reflektujícími okny a dve mi atd. Proto byste m íli p ed instalací trochu experimentovat, n ž naleznete optimální pozice pro vysíla a p íjma .

Vypínací zpožd ní po íná posledním rozpoznáním pohybem a nastavuje se na p íjma í.

## INSTALACE

Nastavte pomocí 8 dvupolohových mikrop epína systémový kód, který jste nastavili i na pohybovém idle. Pokud se bude spot ebi aktivovat jiným instalovaným rádiovým pohybovým idlem, zm te prosím systémový kód (na vysíla i i na p íjíma i!).

Nastavte požadované vypínací zpožd ní (nap . 3 minuty).

Zapojte zásuvkový adaptér do libovolné zásuvky Vaší domovní instala ní sít . Dbejte p itom na maximální vzdálenost od pohybového idla (max. 50m)!

**Pozor**, p enos rádiových vln m že být ovliv ován silnými st nami, kovovými okenními rámy, reflektujícími okny a dve mi atd. Proto byste m li p ed instalací trochu experimentovat, n ž naleznete optimální pozici pro vysíla a p íjíma .

## DRUHY PROVOZU

Zásuvkový adaptér má trojí modus nastavení:

ON: zásuvka je nepřetržitě zapnuta.

AUTO: zásuvka je automaticky zapínána a vypínána dle p íslušn kódovaných pohybových idlech.

OFF: zásuvka je nepřetržitě vypnuta.

## EŠENÍ PROBLÉM

**Spot ebi se neaktivuje:**

Ov te, zda LED v hlav senzoru signalizuje n jaký pohyb.

Ano je nastaven stejný systémový kód?  
vzdálenost vysíla e od p íjíma e  $\leq 50\text{m}$ ? =>pop . zm nit pozici resp. vzdálenost  
je p íjíma nastaven na automatický provoz?  
je p ípojený spot ebi v po ádku?

Ne je sv telná citlivost nastavena dle okolního sv tla?  
není baterie v pohybovém idle prázdná nebo špatn vložena?

**Spot ebi se aktivuje bez zjevného d vodu:**

Ov te, zda nezp sobují aktivaci malá zví ata, silni ní provoz nebo chodci.

Zm te systémový kód (možná p íjímáte signály z jiných systém ).

**Citlivost senzoru je slabá:**

Ov te, zda není senzor zne išť n.

Zajist te, aby žádné p edm ty nerušily p íjem signálu.

Ov te instala ní výšku.

Ov te, zda je okolní teplota v rámci povolené pracovní teploty.

**Spot ebi se zapne, ale nevypne:**

Nastavte minimální vypínací zpožd ní a sv telnou citlivost na pohybovém idle a opus te zorné pole. P ípojený spot ebi by se m l po cca 10 vte inách deaktivovat.

Ov te, zda je napájecí nap tí v rámci p ípustného provozního nap tí.

Ov te, zda je okolní teplota v rámci p ednastavených hodnot a neexistují žádné termické proudy (nap . p ív trání nebo klimatizace).

**Spot ebi se zapne p íbou ce:**

Nep íznivé po así m že vést k necht ým aktivitám pohybového idla. M že pomoci instalace na míst chrán ném proti pov trnosti.

## TECHNICKÁ DATA

Frekvencní rozsah	433,92 Mhz, 256 možností kódování
Provozní napětí	220V <sub>AC</sub> - 240V <sub>AC</sub> (50Hz)
max. spínací výkon	se žárovkami: 1.000W se zářivkami: 500W s úspornými žár.: 400W
Maximální vzdálenost od přijímače	50m
Počet vysílání	libovolné množství pohybových kódů
Modus nastavení	ON / AUTO / OFF
Pracovní teplota	-20 až +40°C
Přípustná vlhkost vzduchu	<80%
Příkon	<1,8W
Druh ochrany	IP20

**PROTEC.class**

*prostě třída!*

[www.protecclass.cz](http://www.protecclass.cz)